


DATASHEET	100000W
LADO CC	
MÁXIMA POTÊNCIA FOTOVOLTAICA	100000WP
NÚMERO DE MPPT	10
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	1100 V
TENSÃO DE PARTIDA	200 V
TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL	600 V
TENSÃO DE OPERAÇÃO MPPT	180 V - 1000 V
TENSÃO DE POTÊNCIA MÁXIMA POR MPPT	550V-850V
CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR MPPT	26A
MÁXIMA CORRENTE DE CURTO CIRCUITO POR MPPT	40A
LADO CA	
POTÊNCIA MÉDIA	100000W
MÁXIMA POTÊNCIA CA	110000 VA
MÁXIMA CORRENTE DE SAÍDA	160A
TENSÃO NOMINAL DA REDE	3F+N 220/380V
TENSÃO MÍNIMA E MÁXIMA DA REDE	310V-480V
FREQUÊNCIA NOMINAL	60HZ
FREQUÊNCIA MÍNIMA E MÁXIMA DE OPERAÇÃO	54HZ-66HZ
AJUSTE DE POTÊNCIA	0-100%
THDI (TAXA DE DISTORÇÃO HARMONICA)	<3%



DATASHEET	60000W
LADO CC	
MÁXIMA POTÊNCIA FOTOVOLTAICA	79800WP
MAX ENTRADA DE POTÊNCIA EM CC POR MPPT	22000W/2200W/2200W
NÚMERO DE MPPT	3
NÚMERO MÁXIMO DE ENTRADAS POR MPPT	4/4/4
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	1000 V
TENSÃO DE FUNCIONAMENTO	350 V
TENSÃO MÉDIA DE ENTRADA	600 V
TENSÃO DE OPERAÇÃO MPPT	250 V - 950 V
TENSÃO DE POTÊNCIA MÁXIMA POR MPPT	530V-800V
CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR MPPT	40A/40A/40A
CORRENTE MÁXIMA POR ARRANJO	12A
MÁXIMA CORRENTE DE CURTO CIRCUITO POR MPPT	48A/48A/48A
LADO CA	
POTÊNCIA MÉDIA	60000W
MÁXIMA POTÊNCIA CA	60000 VA
MÁXIMA CORRENTE DE SAÍDA	90A
TENSÃO NOMINAL DA REDE	3F+N 220/380V
TENSÃO MÍNIMA E MÁXIMA DA REDE	310V-480V
FREQUÊNCIA NOMINAL	60HZ
FREQUÊNCIA MÍNIMA E MÁXIMA DE OPERAÇÃO	57HZ-63HZ
AJUSTE DE POTÊNCIA	0-100%
THDI (TAXA DE DISTORÇÃO HARMONICA)	<3%
FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO	0.99

